

10/10/2014, Tifón VONGNFONG 1419.

Estudio de circuitos HF centrado en: Is. Ryu-Kyu/Sur de Japón

Periodo de aplicación: 11-15/10/2014

(Programa Sondeo de EA3EPH)

Flujo solar estimado: 115 FOT y MFU expresado en MHz

DISTANCIA:

100 Km.

UTC	FOT	MFU
00	7.9	9.3
03	8.5	10.0
04	8.8	10.3
06	8.5	10.0
08	7.9	9.3
10	7.1	8.4
12	3.4	4.0
14	3.1	3.6
16	2.9	3.4
18	3.1	3.6
20	3.4	4.0
22	7.1	8.4

300 Km

UTC	FOT	MFU
00	8.5	10.0
02	9.2	10.8
04	9.4	11.1
06	9.2	10.8
08	8.5	10.0
10	7.7	9.0
12	3.6	4.3
14	3.3	3.9
16	3.1	3.7
18	3.3	3.9
20	3.6	4.3
22	7.7	9.0

600 Km

UTC	FOT	MFU
00	9.3	11.0
02	10.1	11.8
04	10.4	12.2

06	10.1	11.8
08	9.3	11.0
10	8.4	9.9
12	4.0	4.7
14	3.7	4.3
16	3.4	4.0
18	3.7	4.3
20	4.0	4.7
22	8.4	9.9

1400 Km

UTC	FOT	MFU
00	11.9	14.0
02	12.8	15.1
04	13.2	15.6
06	12.8	15.1
08	11.9	14.0
10	10.7	12.6
12	5.1	6.0
14	4.7	5.5
16	4.4	5.1
18	4.7	5.5
20	5.1	6.0
22	10.7	12.6

3000 Km.

UTC	FOT	MFU
00	21.6	25.4
02	23.2	27.3
04	24.0	28.2
06	23.2	27.3
08	21.6	25.4
10	19.4	22.9
12	9.2	10.8
14	8.4	9.9
16	7.9	9.3
18	8.4	9.9
20	9.2	10.8
22	19.4	22.9

Saludos.

alonso, ea3eph.

